

品番	NDP1 xxK-24V(-FLEX)	1.2W, 0.05A	NDP11 xxK-24V	10.5W, 0.45A
	NDP3 xxK-24V(-S)	2.4W, 0.10A	NDP15 xxK-24V	14W, 0.60A
	NDP4 xxK-24V	3.5W, 0.15A	(xx=LED 色温度)	
	NDP7 xxK-24V	7W, 0.30A		

本LED製品は建築物、カウンター、棚、ディスプレイ装置などに設置出来るようデザインされています。シームレスを演出するためには、器具間の直連結、フレキシブルコネクター、またはサイドフィードを使用してください。



保護クラス: III
IP保護等級: IP20
ラジオ周波数干渉なし

外形寸法

Fig. 2

サイドフィード (NDP3 xxK-24V-S)

Fig. 3

フレキシブルコネクター (NDP1 xxK-24V-FLEX)

FLX Stix NDPro

FLX Stix NDPro	ワット (W)	電圧 (V) 色温度	長さ (L)
NDP1 xxK-24V (xx=27,30,35,40,60), NDP1 xxK-24V-FLEX (xx=27,30,35,40,60)	1.2W	DC 24V 27 : 2700K 30 : 3000K 35 : 3500K 40 : 4000K 60 : 6000K	100 mm(3 15/16")
NDP3 xxK-24V, NDP3 xxK-24V-S (xx=27,30,35,40,60)	2.4W		81 mm(3 3/16")
NDP4 xxK-24V (xx=27,30,35,40,60)	3.5W		195 mm(7 11/16")
NDP7 xxK-24V (xx=27,30,35,40,60)	7W		285 mm(11 1/4")
NDP11 xxK-24V (xx=27,30,35,40,60)	10.5W		565 mm(22 1/4")
NDP15 xxK-24V (xx=27,30,35,40,60)	14W		845 mm(33 1/4")
			1125 mm(44 1/4")

設置方法

製品連結方法

CAUTION 発火の恐れ,

NDPPC入力コネクターをLEDコンバーターの分配器に最後までしっかりと差し込んで下さい。最大直列連結数: 55W

FEELUX LED 直流電源	NDP1	NDP3	NDP4	NDP7	NDP11	NDP15
DC 24V 15W	12	6	4	2	1	1
DC 24V 30W	25	12	8	4	3	2
DC 24V 75W	45	23	15	8	5	3

ご使用になる前に

本製品は屋内使用専用です。
設置及提供は電源が入って無い状態で作業を行ってください。
配線工事は工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)
連結される時はコネクターをしっかりと差し込んで下さい。
コネクトにマーキングされているIN/OUT表記にご注意ください。
×表記のごみ箱マーク: 本製品を処分する場合は指定された集荷施設で処分してください。
地方自治へ連絡し回収可能か確認してください。

注意事項

本製品は2014/30EU(電子波互換性)及び2014/35/EU(定電圧)指令に準じます。
! 取扱説明書をお読みになった上、それに従い製品の設置を行ってください。事故や感電、不良の原因となります。
! 製品に異常が発生した場合、直ちに電源を切り販売店又は工事店にご相談ください。
! 保護クラス II のLED直流電源のみ使用してください。
! 屋内専用です。(IP20)屋外や湿度の高い場所、水のかかる場所などに設置しないでください。
! 安全上、LED光源を直視しないでください。
! 紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。
! 振動や衝撃がある場所や、粉塵、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
! 製品取付時は必ず同梱されているブラケットを全量使用してください。
! 取付場所が器具重量を耐えられるか確認してください。
! 器具は絶対に改造しないでください。
! 器具の取付、ご使用は本取扱説明書に従ってください。